

## Bijlage K: Inspectie-interval van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140

(normatief)

Risicofactor	Keuzemogelijkheden	Wegingsfactor	
De frequentie van het gebruik:	Regelmatig (vaker dan vijfmaal per jaar)	10	
	Zelden (minder dan vijfmaal per jaar)	0	
	(Bij stationaire apparatuur is de weging 0)		
De deskundigheid van de gebruikers:	Uitsluitend door deskundigen	0	
	Niet uitsluitend door deskundigen	10	
	(Bij stationaire apparatuur is de weging bij gebruik door niet-deskundigen 5)		
De omgeving:	Niet industrieel, schoon, droog, geen brand-, explosie- of schadegevaar. Vrij van transportmiddelen of zware materialen	0	
	Omgeving niet eenduidig vast te leggen, maar niet vergelijkbaar met zware omgeving	10	
	Zwaar industrieel, vervuילend met brand- en schaderisico, bouwplaats	15	
De kans op beschadiging:	Bijzonder klein, beschermd gelegd verlengsnoer of pc in kantooromgeving	0	
	Klein, maar reëel aanwezig. Zoals kleine werkplaats of in auto van servicemonteur	10	
	Groot, zoals elektrische arbeidsmiddelen op een scheepswerf of bouwplaats	15	
		Totaal:	



